

DIVINET Series

RTSP 스트리밍 메뉴얼




DIVINET Series RTSP 스트리밍 설정방법

DIVINET Series 장비의 RTSP 스트리밍 기능 이용 시 RTSP 스트리밍 URL 안내입니다.

아래 이미지의 붉은색 영역과 같이 네트워크 부분이 네트워크(높은품질), 네트워크(보통품질), 네트워크(낮은품질)

3 개의 설정 메뉴로 나뉘져 있습니다.



RTSP 스트리밍 URL 은 아래와 같습니다.

- 네트워크(높은 품질) rtsp://ID:PW@IP/video1?profile=high
- 네트워크(보통 품질) rtsp://ID:PW@IP/video1?profile=normal
- 네트워크(낮은 품질) rtsp://ID:PW@IP/video1?profile=low

ex) `rtsp://guest:guest@192.168.0.100/video1?profile=high`
`rtsp://guest:guest@192.168.0.100/video2?profile=high`
`rtsp://guest:guest@192.168.0.100/video3?profile=high`

마지막 "video"값은 NVR 의 카메라 채널입니다. 1 번 채널 영상은 "video1"의 형식입니다.

상단 이미지와 달리 네트워크 항목이 1 개인 버전에서는 아래와 같습니다.

`rtsp://ID:PW@IP/video1`

상기 설정과 별도로 홈넷 세대기와의 연동을 위해 별도로 송출하는 RTSP URL 은 아래와 같습니다.

[코맥스]

영상규격 : 352x240 / H.264 / 5 fps

`rtsp://guest:guest@IPorURL/video1?profile=commax`

[코콤]

영상규격 : 320x240 / 5fps / H.264

`rtsp://guest:guest@IPorURL/video1?profile=kocom`