

보안영역



① 카메라 선택

보안영역을 설정할 카메라를 선택.

② 모든 카메라에 같은 설정 적용

옵션 체크시 모든 카메라에 같은 설정이 적용.

③ 설정 및 테스트 화면

현재 선택된 카메라의 영상을 보면서 마우스 드래그와 클릭을 통해 보안영역 추가 및 삭제를 하며 동시에 적용화면을 확인할 수 있음.

④ 추가

영역버튼 선택 후 ③설정 및 테스트 화면에 마우스 드래그로 보안영역을 선택.
전체버튼 선택시 전체화면에 보안영역이 적용됨.

⑤ 삭제

영역버튼 선택 후 ③설정 및 테스트 화면에 설정된 보안영역을 클릭하여 삭제.
전체버튼 선택시 설정된 모든 보안영역이 삭제됨.

⑥ 테스트

선택된 카메라의 영상이 ③설정 및 테스트 화면에 나타남.

※ 보안영역 설정

- ④추가 -> 영역 선택 후 ③설정 및 테스트 화면에 보안영역으로 지정하고자 하는 위치를 마우스로 드래그한다.
- 다수의 영역을 보안영역으로 지정하고자 할때는 1번과 동일한 방법으로 반복 진행한다.
- 보안영역은 1대의 카메라당 최대 16개까지 가능.
- 을 클릭하여야 모든 설정이 적용된다

※ 보안영역 설정

- ⑤삭제 -> 영역 선택 후 ③설정 및 테스트 화면에 설정된 보안영역으로 삭제하고자 하는 위치를 마우스로 클릭한다.
- 설정된 모든 보안영역을 삭제하고자 할 경우 ⑤삭제 -> 전체 선택하면 설정된 모든 보안영역이 삭제된다.